

产品描述

Tasmota 是一款非商业产品，提供有限的支持。

用户需要自行研究并解决潜在问题。

有关连接、修改设置和进行更改的详细信息可在以下网站找到：

<https://tasmota.github.io/docs/>

按键功能:

1. 短按：切换开关状态。
 2. 连接 6 次（每秒按三次）：激活设备的临时热点配置模式。
 3. 连接 9 次（每秒按三次）：清除现有的配置记录并重启设备，自动进入配置模式。
 4. 按住不放 40 秒：将设备恢复到出厂设置。
-

如何连接:

1. 插上设备。
 2. 查找名称中包含“tongou”的可用 Wi-Fi 热点。
 3. 连接到热点并打开您的浏览器。前往 192.168.4.1 地址。
 4. 输入您的 Wi-Fi 网络名称（SSID）和密码。
 5. 确认网络信息后，页面会显示可以访问设备的 IP 地址，建议复制此 IP 地址以供参考。
 6. 保存网络信息后，浏览器将自动跳转到设备的 IP 地址。
 7. 现在开关已准备就绪。
-

TONGOU TO-Q-SY2-JWM 智能开关安装了 Tasmota 开源软件（以下简称“开关”），设计用于通过 Wi-Fi 网络实现房间内电器的自动和手动关闭。用户可以通过智能手机或电脑远程访问开关的网页界面。开关通过 Wi-Fi 网络与设备通信，使用无线 Wi-Fi 适配器。该开关配备了机械按钮和状态指示灯，还包括磁保持继电器，并支持 Matter 协议。